

MFJ-993 MFJ Boîte de couplage automatique 300 Watts



MFJ-993 – Boite de couplage automatique

MFJ-993

- ❑ Coupleur automatique 1,8 à 30 MHz,
- ❑ Puissance 300 Watts PEP SSB / 150 Watts CW.
- ❑ 20000 mémoires.
- ❑ Watt/ROS-mètre à aiguilles croisées et afficheur LCD 2x16 caractères.
- ❑ Accorde de 6 à 1600 Ohms au moyen d'un circuit en "L" Balun 4:1.
- ❑ Entrée : SO-239
- ❑ Sortie : 2 SO-239, Long fil ou ligne bifilaire.
- ❑ SWR audio.
- ❑ Port de télécommande.
- ❑ Interface radio.
- ❑ Commutateur antennes.
- ❑ Alimentation 12...15 Vdc; 1 A
- ❑ Dimensions : 250x230x70 mm



Face arrière

16/01/2004 - REV 0