



Générale Electronique Services

B.P. 46 – 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex – France
Parc d'Activité – 205, rue de l'Industrie – 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
Tél. : +33 (0)1.64.41.78.88 – Fax : +33 (0)1.60.63.24.85
<http://www.ges.fr> – email : info@ges.fr

CG-CTU

Boîtier de Télécommande pour les boîtes de couplages CG



Boîtier de contrôle pour CG-3000 / 5000

L'unité de télécommande pour les boîtes de couplages automatiques offre les fonctions pour commuter l'alimentation électrique du tuner, elle commence par un Reset et affiche le statut actuel.

Le boîtier est livré avec 10m de câble de télécommande et 2m de câble DC. Son poids est de 750g.

Description

Interrupteur ON/OFF	Permet l'alimentation en DC de la boîte de couplage
Indicateur POWER	Le voyant indique lorsque l'alimentation est sur ON.
Indicateur TUNER	Le voyant s'allume vert après une séquence complète d'accord.
Bouton RESET	En pressant le bouton, on envoie un signal à la boîte couplage CG-3000 pour faire une remise à zéro des paramètres.
Indicateur RESET	Le voyant clignotera jaune après que le tuner aura effectué son reset.

Installation

Brancher le connecteur 4 broches au coupleur.

Connecter les 2 fils d'alimentation à une alim. 13.8V DC. Le fil rouge devra être branché à la borne positive de l'alimentation et le fil noir à la borne négative.